

XTEND SOLARMI SK01



Cena celkem:	352 Kč
	(bez DPH: 291 Kč)
Běžná cena:	387 Kč
Ušetříte:	35 Kč
Kód zboží:	NJSGWL0061
Part No.:	ATSPSK01
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi SK01

Chytrá **instalační Wi-Fi zásuvka s měřením energie/spotřeby**. Je navržena k **ovládání elektrických spotřebičů** (do max. zátěže 16 A) vzdáleně odkudkoliv přes internet.

- Předem naflashovaná zásuvka TASMOTA EU s monitorováním spotřeby.
- Vestavěný čip HLW8032 pro monitorování spotřeby. Kalibrace není nutná.
- Vestavěný čip ESP8266 s 2M Flash pamětí
- Chyba měření činného výkonu asi 0,2 %.
- Chyba měření efektivního proudu je 0,5 %.
- Chyba měření efektivního napětí je 0,5 %.
- Plně kompatibilní s oficiálním serverem Tasmota OTA.
- Předkonfigurované Plug and Play vstupy/výstupy.
- Možný upgrade firmwaru.
- Plně lokální ovládání s rychlým nastavením a aktualizacemi.
- Ovládání pomocí MQTT, webového rozhraní, HTTP nebo sériového portu.
- Automatizace pomocí časovačů, pravidel nebo skriptů. Integrace s řešeními domácí automatizace.
- Neuvěřitelně rozšiřitelné a flexibilní.
- Lze snadno upgradovat pro ESPHome nebo Homekit apod.

Power_Monitoring_Plug Module

1Channel

Voltage	220 V
Current	0.008 A
Power	1 W
Apparent Power	2 VA
Reactive Power	2 VAr
Power Factor	0.34
Energy Today	0.000 kWh
Energy Yesterday	0.000 kWh
Energy Total	0.000 kWh

ON

Toggle

Configuration

Information

Firmware Upgrade

Console

Restart

Assembled by www.athom.tech & Tasmota by Theo Arends

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet zástrček: 1

Napětí a proud: AC 100-240 V (50/60 Hz, max. 16 A)

Wi-Fi standard: 2,4 GHz (802.11b/g/n)

Materiál: ABS + PC, plast odolný proti hoření (stupeň požární ochrany 94-V0)

Rozměry: 78 x 78 x 47 mm

Šablona (template):

```
{"NAME":"Athom Plug V2","GPIO":[0,0,0,3104,0,32,0,0,224,576,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
```

GPIOs:

GPIO# Component

GPIO0 None

GPIO1 None

GPIO2 None

GPIO3 CSE7766 Rx

GPIO4 None

GPIO5 Button1

GPIO9 None

GPIO10 None

GPIO12 Relay1

GPIO13 LedLinki

GPIO14 None

GPIO15 None

GPIO16 None

FLAG None

Upozornění:

Monitorovací čip HLW8032 občas hlásí neplatné měření výkonu/spotřeby pro hodnoty nižší než 5 W. Během této situace někdy hlásí platnou zátěž. Nastavením SetOption39 na 128 (výchozí hodnota) musí zaznamenat alespoň 128 neplatných měření, než ohlásí neplatnou hodnotu.

Pro vyřazení všech zátěží pod 6 W stačí nastavit SetOption39 1 (0 se při příštím restartu vrátí na výchozí hodnotu), takže nebude hlásit žádnou zátěž pod 6 W.